




Satia

آموزش تنظیمات مودم دی لینک مدل DSL-2740u

قبل از شروع تنظیمات مودم ، با پورت‌ها و دکمه‌های مودم DSL-2740u آشنا شوید.

شکل زیر را ببینید، پورت‌ها را شماره‌گذاری کرده‌ایم تا توضیح آن راحت‌تر شود:



Satia

در ادامه با آموزش کانفیگ مودم D-LINK DSL-2740u در ساتیا همراه باشید.

پورت شماره ۱:

آداپتور موجود در بسته بندی مودم را به این درگاه متصل کرده و از سمت دیگر آداپتور را به برق وصل نمایید.

کلید شماره ۲:

این کلید برای روشن و خاموش کردن مودم استفاده می‌شود.

کلید شماره ۳ (WPS):

اگر رمز وای فای شما سخت است یا نمی‌خواهید آن را به کسی بدهید، می‌توانید به راحتی کلید WPS را روی مودم فشار دهید، سپس این قابلیت را روی تلفن همراه نیز فعال نمایید؛ کار تمام است، حال گوشی شما به اینترنت وصل خواهد شد.

کلید شماره ۴ (Wireless on/off):

کاربرد این کلید را با مثالی برای شما تشریح خواهیم کرد، تصور کنید که شب هنگام خواب و برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از امواج مضر، می‌خواهید وای فای مودم خود را خاموش کنید؛ برای این کار می‌توانید مودم را خاموش نمایید! اما در اینصورت اتصال دستگاه‌هایی که به صورت کابلی به اینترنت متصل هستند نیز قطع می‌شود و شبکه داخلی کابلی شما از کار می‌افتد؛ برای حل این مشکل می‌توانید از دکمه شماره ۴ یا همان دکمه روشن و خاموش کردن وایرلس استفاده نمایید. پس دیگر بدون خاموش کردن دستگاه خود می‌توانید وای فای را از کار بیاندازید.

پورت‌های شماره ۵:

این پورت‌ها برای اتصال کابل LAN استفاده می‌شود. بنابراین می‌توانید علاوه بر اتصال وایرلس، به صورت کابلی نیز به لپ‌تاپ و کامپیوتر خود اینترنت بدهید.

پورت شماره ۶:

این پورت را می‌توان هم به صورت WAN و هم به صورت LAN مورد استفاده قرار داد. نوع این پورت را می‌توانید در تنظیمات مودم انتخاب کنید که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

پورت شماره ۷:

کابل تلفن موجود در بسته بندی مودم را از یک سمت به این پورت (۱۱RJ) و از سمت دیگر به پریز تلفن منزل خود متصل نمایید.

چراغ‌های روی دستگاه:

اولین چراغ از سمت چپ، روشن و خاموش بودن دستگاه شما را نمایش می‌دهد. ۴ چراغ بعدی، وضعیت اتصال پورت‌های لن را مشخص می‌کند؛ در صورتیکه که کابل LAN به این پورت‌ها متصل بود LED پورت مربوطه سبز شده و در غیر اینصورت خاموش می‌باشد. چراغ بعدی مربوط به وای فای دستگاه است، به خاطر دارید که گفته بودیم می‌توانید وایرلس دستگاه را روشن یا خاموش کنید؟ چراغ بعدی (یا همان اتصال بی سیم) دقیقاً وضعیت وایرلس مودم را به اطلاع شما خواهد رساند. LED بعدی نیز وضعیت فعال یا غیر فعال بودن قابلیت WPS را نمایش می‌دهد. دو چراغ انتهایی (سمت راست) نیز مربوط به وضعیت اینترنت شماست. چراغ DSL اگر از حالت چشمک زن به حالت ثابت تغییر کرد، یعنی سرویس ADSL روی خط تلفن شما فعال است. و اما چراغ آخر وضعیت اتصال اینترنت را نشان می‌دهد، اگر اینترنت به درستی متصل بود چراغ سبز شده و اگر مشکلی وجود داشت این چراغ به رنگ قرمز در می‌آید.



Satia

آموزش تنظیمات مودم دی لینک دی اس ال ۲۷۴۰ یو

تنظیمات مودم dlink ۲۷۴۰ بسیار ساده است، فقط کفایت مراحل زیر را با دقت انجام دهید:

مرحله اول: اتصالات مودم

کابل‌ها را متصل کرده و دستگاه را آماده راه اندازی نمایید. در نظر داشته باشید که برای انجام تنظیمات، بهتر است مودم را از طریق یک کابل LAN به کامپیوتر و یا لپ تاپ متصل نمایید.

مرحله دوم تنظیمات مودم:

برای وارد شدن به تنظیمات مودم، آدرس 192.168.1.1 را در یک مرورگر وارد نمایید. سپس برای Username و Password کلمه admin را وارد کرده و Ok را بزنید.



LOGIN

Input username and password

Username :

→ Password :

Remember my login info. on this computer



مرحله سوم:

در بخش INTERNET CONNECTION WIZARD تنظیمات مودم ، گزینه Setup Wizard را بفشارید. البته می‌توانید به صورت دستی نیز این مودم را تنظیم نمایید؛ اما استفاده از Wizard بسیار راحت‌تر خواهد بود.

Product Page: DSL-2740U Firmware Version: ME_1.03

D-Link مرحله سوم

DSL-2740U	SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP	
Wizard	<p>SETTING UP YOUR INTERNET</p> <p>There are two ways to set up your Internet connection. You can use the Web-based Internet Connection Setup Wizard or you can manually configure the connection.</p> <p>Please make sure you have your ISP's connection settings first if you choose manual setup.</p> <p>INTERNET CONNECTION WIZARD</p> <p>You can use this wizard for assistance and quick connection of your new D-Link Router to the Internet. You will be presented with step-by-step instructions in order to get your Internet connection up and running. Click the button below to begin.</p> <p style="text-align: center;">→ <input type="button" value="Setup Wizard"/></p> <p>Note: Before launching the wizard, please ensure you have correctly followed the steps outlined in the Quick Installation Guide included with the router.</p>	<p>Helpful Hints...</p> <p>First time users are recommended to run the Setup Wizard. Click the Setup Wizard button and you will be guided step by step through the process of setting up your ADSL connection.</p> <p>If you consider yourself an advanced user or have configured a router before, click Setup->Internet Setup to input all the settings manually.</p> <p>More...</p>

BROADBAND **Satia**

مرحله چهارم:

در این بخش مراحل پیش رو برای تنظیمات مودم dlink خود را مشاهده می‌کنید، کلید Next را بفشارید.



مرحله پنجم:

در این مرحله از تنظیمات مودم می‌توانید مشخص کنید که پورت LAN چهارم دستگاه شما یا همان پورت شماره ۶ در تصویر ما، به صورت LAN عمل کند یا WAN. اگر مایلید که این پورت LAN باشد، DSL WAN و در صورتی که می‌خواهید به صورت WAN در اختیار شما قرار گیرد، باید گزینه Ethernet WAN را انتخاب کرده و در انتها Next را بزنید.



مرحله ششم تنظیمات مودم:

بخاطر دارید در مرحله دوم، نام کاربری و رمز عبور را کلمه admin وارد کردید، حال اگر قصد دارید برای دفعات بعدی با رمز متفاوتی وارد صفحه تنظیمات مودم خود شوید، می‌توانید در این مرحله تغییرات لازم را انجام دهید. در صورتیکه مایل به تغییر password هستید، رمز را وارد کرده و Next را بزنید، در غیر اینصورت Skip را بفشارید.



مرحله هفتم:

در این مرحله باید تنظیمات مربوط به زمان و تاریخ مودم خود را انجام دهید. برای اینکار کافیسیت Time Zone را روی Tehran تنظیم نمایید و Next را بزنید. ترجیحا تنظیمات سایر گزینه‌ها را تغییر ندهید.



مرحله هشتم:

فیلدهای این بخش از تنظیمات مودم را مطابق راهنمای زیر پر نمایید:

Country: Iran .۱

۲. Internet Service Provider: از لیستی که برایتان باز می‌شود، نام ارائه دهنده سرویس اینترنت خود را انتخاب کنید.

۳. Protocol: PPPoE

۴. Connection Type: LLC

۵. VPI: این عدد را باید از ارائه دهنده سرویس اینترنت خود سوال نمایید. (معمولا این مقدار عدد صفر می‌باشد).


۶. VCI: این عدد را نیز باید از ارائه دهنده سرویس اینترنت خود سوال کنید. (معمولا این مقدار عدد ۳۵ می‌باشد).

۷. در این بخش نام کاربری (Username) که از شرکت ارائه دهنده سرویس اینترنت خود گرفته‌اید را وارد نمایید.

۸. در این بخش رمز عبوری (Password) که از شرکت ارائه دهنده سرویس اینترنت خود گرفته‌اید را وارد نمایید.

۹. مجددا رمز عبور خود را وارد نمایید.

۱۰. در انتها Next را بزنید تا وارد مرحله بعدی تنظیمات شوید.



Product Page: DSL-2740U Firmware Version: ME_1.03

D-Link مرحله هشتم

1 2 3 STEP 4: SETUP INTERNET CONNECTION 5 6

Please select your Country and ISP (Internet Service Provider) from the list below. If your Country or ISP is not in the list, please select "Others".

1 Country: Iran

2 Internet Service Provider: Shahel

3 Protocol: PPPoE

4 Connection Type: LLC

5 VPI: 0 (0-255)

6 VCI: 35 (32-65535)

PPPoE

Please enter your Username and Password as provided by your ISP (Internet Service Provider). Please enter the information exactly as shown taking note of upper and lower cases. Click "Next" to continue.

7 Username: easymarket

8 Password: *****

9 Confirm Password: *****


10 Next Cancel

Satia

مرحله نهم:

در این بخش می‌توانید تنظیمات وایرلس مودم DSL-2740U را انجام دهید:

۱. تیک گزینه **Enable Your Wireless network** را بزنید. اگر این گزینه غیرفعال باشد به این معناست که تنها به صورت کابلی می‌توانید به اینترنت متصل شوید و وای فای دستگاه شما خاموش خواهد بود.
۲. در بخش **Wireless Network name** یا همان **SSID** یک نام برای وای فای خود انتخاب نمایید.
۳. در بخش **Visibility Status** اگر می‌خواهید وای فای شما پنهان بوده و هنگام جستجو توسط موبایل و یا لپ تاپ پیدا نشود، **Invisible** را انتخاب نمایید در غیر اینصورت گزینه **visible** را بفشارید.
۴. بخش **Security Level** در تنظیمات مودم مخصوص امنیت شبکه وایرلس شماست، برای اینکه بالاترین امنیت ممکن را در اختیار داشته باشید باید گزینه **WPA2-PSK** را انتخاب نمایید.
۵. در بخش **WPA2 Pre-shared Key** باید یک رمز قوی برای وای فای خود انتخاب نمایید. سعی کنید از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ، اعداد و علائم استفاده نمایید تا کار هکرهای گرامی را سخت‌تر کنید!
۶. در انتها **Next** را بزنید.



D-Link

STEP 3: CONFIGURE 2.4G WIRELESS NETWORK > 4

Your wireless network is enabled by default. You can simply uncheck it to disable it and click "Next" to skip configuration of wireless network.

Enable Your Wireless Network :

Your wireless network needs a name so it can be easily recognized by wireless clients. For security purposes, it is highly recommended to change the pre-configured network name.

Wireless Network Name (SSID) :

Select "Visible" to publish your wireless network and SSID can be found by wireless clients, or select "Invisible" to hide your wireless network so that users need to manually enter SSID in order to connect to your wireless network.

Visibility Status : Visible Invisible

In order to protect your network from hackers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.

Security Level

None Best

None WEP WPA/WPA2-PSK WPA2-PSK

Security Mode: WPA2-PSK
Select this option if your wireless adapters support WPA2-PSK.

Now, please enter your wireless security key :

WPA2 Pre-Shared Key :
(8-63 characters, such as a~z, A~Z, or 0~9, i.e. "%Fortress 123456789")

Note: You will need to enter the same key here into your wireless clients in order to enable proper Wireless connection.

Satia

مرحله دهم:

و اما آخرین مرحله تنظیمات مودم دی لینک DSL-2740U ؛ در این مرحله فقط می‌توانید اطلاعاتی که در مراحل گذشته وارد کرده‌اید را چک نمایید. اگر اطلاعات صحیح بود Apply را بزنید و در غیر اینصورت با استفاده از گزینه Back به مراحل قبل برگشته و اصلاحات لازم را انجام دهید.



به همین راحتی مودم شما به صورت کامل تنظیم شد.

نحوه ریست کردن مودم D-Link

اگر نام کاربری و رمز عبور روتر D-Link خود را فراموش کرده اید باید مودم خود را ریست فکتوری کنید تا به تنظیمات کارخانه بازگردید. شما نمی‌توانید تنظیمات امنیتی خود را به روز کنید مگر اینکه نام کاربری و رمز عبور خود را بدانید که در این صورت می‌توانید به برنامه پیکربندی روتر خود دسترسی پیدا کنید. شما باید به پشت مودم خود نگاه کنید و دکمه RESET را پیدا کنید و برای ۱۰ ثانیه آن را فشار دهید. بعد دکمه ریست را رها کنید تا روتر D-Link شما به صورت خودکار با تنظیمات پیش فرض کارخانه ریست شود. ۱۵ ثانیه صبر کنید و مجدداً تنظیمات خود را اعمال کنید.